



Оповещатель  
комбинированный  
радиоканальный

**ПРИЗМА-Р2**

Паспорт  
САПО.425548.003ПС



Сертификат соответствия  
С-RU.ПБ01.В.02074

## Общие сведения

Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2 предназначен для оповещения о пожаре и тревоге посредством подачи световых, речевых и звуковых сигналов в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Гранит-Р(А), Галактика и др.

Корпус Призма-Р2 состоит из основания, крышки и оптического рассеивателя. Внутри корпуса на основании установлена плата, на крышке установлена динамическая головка речевого оповещения. Крышка крепится на основание при помощи защелок и двух винтов-саморезов. Оптический рассеиватель крепится на крышку и фиксируется винтом-саморезом.

Корпус предназначен для использования в настенном положении. На задней стенке корпуса предусмотрены отверстия для крепежа (см. рис.1). Материал корпуса – ABS-пластик.

Работа Призма-Р2 в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

## Технические характеристики

Уровень звукового давления при речевом оповещении на расстоянии 1м, не менее	86 дБ
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 дБ	от 200 до 4000 Гц
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Длительность работы оповещателя, до разряда основной батареи, при тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее	3 года
Время работы после выдачи сигнала разряд основной батареи, не менее	2 месяца
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP40
Габаритные размеры, не более	140×200×67 мм
Масса с батареями питания, не более	0,5 кг
Диапазон рабочих температур	минус 10...+50 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С	93%
Средний срок службы, не менее	10 лет

## Комплект поставки

Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2 в сборе в инд.упаковке	1шт.
Паспорт САПО.425548.003ПС	1шт.
Батарея питания CR123A* 3В	2шт.

\* - комплектуется тестовыми батареями питания;



Рис.1 Основание. Присоединительные размеры

### Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.



Литиевые батареи питания необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

### Свидетельство о приемке

Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

### Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя. На оповещатели, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Название торгующей организации: \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

### Контактная информация

Сервисный центр  
Техническая поддержка  
Россия, 633010,  
Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12  
НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073,  
г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а

тел.: (383) 363-98-67  
тел.: 8-800-200-00-21  
(многоканальный)

тел.: (383) 240-85-40

skype: arsenal\_servis  
e-mail: support@arsenalnpo.ru

e-mail: info@arsenalnpo.ru  
www.arsenal-npo.ru